

Aufbauanleitung

Teilleiste:

4x Puffer



2x Spanner u. Spannstift



1x Netzteil+Schalter



4x Schraube schwarz



2x Schraube silber



2x Bein links



2x Bein rechts



1x Lampenrohr

3x Kabelclipse(selbstklebend)

Schritt 1: Drehen Sie in die unteren Gewinde der Beine, die mitgelieferten Puffer ein(handfest).(bild1 u.2; punkt 1)

Schritt 2: Nehmen Sie nun jeweils 1 linkes und 1 rechtes Bein und legen sie diese wie auf den Bildern zu sehen hin.(bild1 u. 2; punkt 2)

Schritt 3: Nun Verbinden Sie den Spanner wie auf den Bildern zu sehen mit 2 der schwarzen Schrauben in den oberen Gewinden der Beine.(bild1 u. 2 ; punkt 3)

Schritt 4: Jetzt Verbinden Sie die beiden Vormontierten Bein Paare mit dem Lampenrohr mithilfe der 2 Silberenen Schrauben.(bild3)

Schritt 5: Setzen Sie nun die gesammte Lampe auf Ihren Tisch auf. Drehen Sie dafür die Spanner soweit auseinander, das die Gummipuffer neben dem Tisch sind und die Lampe auf den 4 Beinen auf dem Tisch aufliegt.

Schritt 6: Befestigen Sie jetzt die Lampe durch drehen der Spanner an Ihrem Tisch(mit Hilfe des beigelegten „Spannstiftes“).

Wichtig: Es darf nur soweit angezogen werden, das sich keine Bauteile verformen oder gar übermäßige Gewalt angewendet wird.Leichtes anziehen reicht vollkommen aus um die Lampe sicher an Ihrem Tisch zu befestigen.

Schritt 7: Als letztes Verbinden Sie den Schalter und das Netzteil mit der Lampe. Um das Kabel der Lampe zu verlegen nehmen Sie die beigelegten Kabel Clipse und kleben Sie diese an eines der Lampen Rohre und clipsen Sie das kabel dort ein.

